

Inhaltsverzeichnis

- 1 Dokumentation
- 2 Leistungsmerkmale
- 3 Technische Angaben

1 Dokumentation

Gerätetyp: Telefon 90-3

Name: Multitel 31

Zust. FZA: Euskirchen

Einführung: T32-1 vom 11.88

Ausgabe mit Karteinummer und Farbe:

121 690 220-3 grau

Ersatzteile:

Handapparateschnur, Telefonschnur

2 Leistungsmerkmale

Tastenwahl IWV/MFV bilingual

Erd/Flashtaste

Freisprechen

Lauthören

Wahlwiederholung

Kurzwahl aus Register

600 Speicherplätze komplett

Zielwahl über 12 Tasten

Wahl bei aufgelegtem Handapparat

Schloß über Programmierung

Terminfunktion

2-Leitungsbetrieb

(auf Ltg 2 nur Modem)

Gebührenzählung für Telefon und Modem

Echtzeituhr

Farbmonitor

Speicherung von 9 Btx-Seiten

Autom. Btx-Anwahl programm.

Centronic-Druckeranschluß

Macroregister

Speicherplätze für Btx-Nummern

Integriertes Modem für Btx-

und Datenbetrieb, entsprechend

MDB 1200-3

Zugriff auf Datendienste mit

Terminalemulation (Datex-P,

Telebox, Mailboxen)

3 Technische Angaben

Anschalteinweise:

TAE 6, 2.Leitung nur über Modem

Keine Anschaltung bei TTFS als TF-Tln

Private Zusatzeinrichtungen: Gruppe A, B über AWADo 2

Reichweitenbedingungen:

Speisestrom ab 20mA

Besondere Hinweise, Fehlermerkmale:

Wird das Steckernetzteil nicht angeschaltet, ist nur Normalwahl möglich.

Bei Auswechslung: Tausch des Kundendatenspeichers, falls nicht defekt. Sonst muß der Kundendatenspeicher gelöscht werden.